



6 UTE - Steckdosen mit Fehlerstromschutzschalter 16A	6 UTE - sockets with residual current switch 16A
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach NF-C61314 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3600W, AC250V, IP20, RAL7035, um 35° gedreht; Mit Kinderschutz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> Norm: NF-C61314 2-pole with earthing contact; 16A/3600W, AC250V, IP20, RAL7035, 35° turned; With child protection
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; Endstücke geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, Endcaps screwed, inside wiring with euro terminal
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; VM, mit Bedruckung Bachmann, 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized, VM, with printing Bachmann,
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Fehlerstromschutzschalter: <ul style="list-style-type: none"> Ansperchstrom 30mA, 16A 	Residual Current switch: <ul style="list-style-type: none"> Operating current 30mA, 16A
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> in carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19° Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19° mounting metal flanges (Loose)