

Funk-Sender/Empfänger-Set PTX001/PRX001R

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Sender PTX001

Stromversorgung:

12 V Batterie Typ 23A/MN21

Stromaufnahme: 5 mA (beim Senden)

Funkfrequenz: 433,92 MHz

Max. Funkreichweite: ca. 60 m im Freien, ca. 20 m in Gebäuden

Abmessungen: 36x58x13mm

Empfänger PRX001R

Betriebsspannung: 10-16 V DC

Stromaufnahme: 6 mA (Ruhe), 7 mA (Betrieb)

Schließerkontakt: NO, max. 1 A bei 16 V DC

Funkfrequenz: 433,92 Mhz

Anschlüsse: 0 V/+V Eingang/
Relaisausgang (Schließer)

Schaltmodi: 2 Sek. Impuls oder Umschaltung (umstellbar)

Abmessungen: 60x65x25mm


- Universell einsetzbares Funk-Sender/Empfänger-Set
- Zur Fernschaltung von elektronisch schaltbaren Geräten, z.B. Garagentore, elektrische Türöffner etc.
- Durch Drücken der Taste am Handsender wird ein codiertes Funksignal gesendet, welches das Relais im Empfängermodul schaltet
- Bis zu max. 20 Handsender PTX001 über Tastendruck einlernbar
- Eine Fernbedienung an mehreren Empfängern einlernbar
- Schließerkontakt einstellbar als 2-Sekunden- Impuls oder als Kippschalter ein/aus/ein...
- Zum Schalten von Lasten kann ein Leistungsrelais angesteuert werden
- Wurfantenne mit ca. 45 cm Länge
- Aktivierung wird über LED angezeigt



PTX001/PRX001R

Art.Nr. 33425

Anschluss-Diagramm (optional)



Vorhandene Klingeltaste/
Magnetkontakt (Schließer)

ZM03