



## Antennensteckdosen für BK-, Terrestrische- und Satellitenanlagen

- ▶ Innenleiter steckbar - sehr schnelle Montage.
- ▶ Für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet.
- ▶ Sehr kleines Gehäuse.
- ▶ Abgerundete Kanten an der Kabeleinführung.
- ▶ Breitbandig 4 - 2400 MHz.
- ▶ Rückkanaltauglich.
- ▶ DC - Durchlass (IEC-Buchse/F-Anschluss)
- ▶ UNI - Cable tauglich.
- ▶ Schirmungsmaß bis:
  - 300 MHz > 85 dB
  - 300 - 470 MHz > 80 dB
  - 470 - 1000 MHz > 75 dB
  - 1000 - 2400 MHz > 55 dB



Art.Nr.	Ref.Nr.	Beschreibung
SE33ST	524603	3-fach Stichleitungsdose SAT/2 x terr. Stecktechnik
SD33ST-DC	524201	3-fach Durchgangsdose in Stecktechnik AD:10dB
UE2400ST	522903	Stichleitungsdose in Stecktechnik AD: 5 dB
UD2410ST	522801	Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 10 dB
UD2415ST	522703	Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 15 dB
UD2420ST	523603	Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 20dB

\* Siehe Anhang Montageanleitung

▲ SE33ST (524603)

Abisolieren - stecken - fertig ...  
Besonderheiten der innovativen Stecktechnik...

Artikel	Symbole	Dämpfung								DC-Durchlass												
		Anschlussdämpfung (dB)						Durchgangs-														
		Band MHz	Rück/BI 5-68	FM 87.5-108	VHF 109-470	UHF 470-862	SAT ZF 950-2150	2150-2400	TV/RF		SAT											
3-fach - SAT Einzelanschlussdose und Durchgangsdose																						
SE33ST 524603		SAT/DC-Durchlass		TV		4																
				FM		4																
				SAT						1.5												
SD33ST-DC 524201		TV/RF		TV	-	-	11															
				FM	-	15																
				SAT	-	-	-	-			10											
2-fach Einzelanschlussdose und Durchgangsdose																						
UE2400ST 522903		TV/RF		TV/RF	1		4		5	6.5												
				SAT	1		4			5												
UD2410ST 522801		TV/RF/SAT / DC-Durchlass		TV/RF	6		7.5		10.5	13												
				SAT	11		8.5		9	10		3.5	5									
UD2415ST 522703		TV/RF/SAT		TV/RF	10.5		13		13.5	14												
				SAT	10.5		13		14	14.5		1.2	2									
UD2420ST 523603		TV/RF/SAT		TV/RF	20		20			23												
				SAT	18		21		23	24.5		0.6	1									

Artikel	SR75 3809	SR75-DC 408701	AD2 X4003	AD3 X4004	AR2/3 X4014
BESCHREIBUNG	Abschlusswiderstand 75 Ohm, zum Abschließen von Stammleitungen.	Abschlusswiderstand 75 Ohm, DC-entkoppelt zum Abschließen von Stammleitungen mit SD33ST-DC, UD...ST bei Unicable	Abdeckplatte für 2-fach Antennendosen. Reinweiß. Maße 80 x 80 mm. Dosen: UE... / UD... / BKD...	Abdeckplatte für 3-fach Antennendosen. Reinweiß. Maße 80 x 80 mm. Dosen: SE33ST / SD33ST-DC / SE33 / KMD.../KME...	Aufputzrahmen für 2 und 3-fach Antennendosen. Reinweiß. Maße 80 x 80 mm. für Abdeckplatten AD2 + AD3

⊕ IEC-Buchse ⊖ IEC-Stecker ⊕ F-Buchse ■ Art. Nr. ● Ref. Nr.