



Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² schwarz mit Schukowinkelstecker 30

<p>7 Schutzkontakt - Steckdosen mit Netz- und Frequenzfilter</p>	<p>7 German type earth contact - sockets with line surge and frequency filter</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe RAL7035, um 35° gedreht; 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe RAL7035, um 35° gedreht;
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodized
<p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	<p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
<p>Netz- und Frequenzfilter:</p> <ul style="list-style-type: none"> filtert kleinste Störungen (30MHz) Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade 	<p>Line surge and frequency filter:</p> <ul style="list-style-type: none"> filters small interferences (30 MHz) nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
<p>Haltewinkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	<p>Mounting brackets:</p> <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (im Polybeutel) 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (in polybag)