



ZH53X1

**Komplettfeld, universZ, 1350mm, 1ZP/Res., 1-feld, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte**

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1350 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Reserveplätze	1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	1
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Ausstattung UAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät UAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät OAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm <sup>2</sup>
Zusatzgerät OAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen
Ausstattung UAR SG/TRE-Feld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR SG/TRE-Feld	leer
Zusatzgerät UAR SG/TRE-Feld	leer
Ausstattung OAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung

