



20266086



Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
- für Heiz- oder Kühlbetrieb
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- mit thermischer Rückführung
- mit Aufdruck
- ohne Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt.
- Neutralleiter erforderlich!

Technische Merkmale

| | |
|--|--------------------------|
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schalt-Temperaturdifferenz | ≈ 0,5 K |
| "Schaltstrom ""Heizen""" | 10 A |
| "Schaltstrom ""Heizen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ " | 4 A |
| "Schaltstrom ""Kühlen""" | 5 A |
| "Schaltstrom ""Kühlen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ " | 2 A |
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
| Temperatur | 5 ... 30 °C |
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Farbe | anthrazit samt, lackiert |