



29807003

## Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ K.x alu

### Technische Merkmale

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage

#### Abmessungen

Einbautiefe	33 mm
Breite	141,60 mm

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1-1 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	2,50-2,50 mm <sup>2</sup>

#### Spannung

Betriebsspannung	230-230 V
------------------	-----------

#### Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	87,5-108,0 MHz
Zugehörige Serien	Berker K.1, Berker K.5

#### Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------